



Popis aktualizace (upgrade) pro firmwary V61 a nižší

Aktualizace prováděná pomocí web managementu.

Pomocí tlačítka **OK** na telefonu zjistíte jeho IP adresu. Tuto IP adresu zadejte do adresní řádky Internet exploreru: http://IP_adresa. Přihlašovací údaje jsou **admin/admin**:



1/ zazálohujte si vaši konfiguraci před vlastním upgradem. Klikněte na **Aktualizace – Pokročilý – Export/Import konfigur. Souboru – Export**:



Config.bin si uschovejte u sebe pro možnou pozdější obnovu (import).

2/ Firmware s příponou .ROM nahrajte přes **Aktualizace – Základní – Procházet** (vyhledejte .rom soubor na svém disku) – **Aktualizovat**:

Stav	Účet	Sít'	Telefon	Tel. seznam
Základní Pokročilý TR069				
Verze firmwaru				
Verze firmwaru		7.51.30.2		
Hardware verze		5.0.0.52		
Resetovat do továrního nastavení		<input type="button" value="Reset"/>		
Restartovat systém hned		<input type="button" value="Restart"/>		
Vyberte a aktualizujte firmware ?				
<input type="text" value="Joyce\7.51.9.6\7.51.9.6.rom"/>		<input type="button" value="Procházet..."/>		
<input type="button" value="Aktualizovat"/>		<input type="button" value="Storno"/>		

3/ Automatický dojde k restartu telefonu.

Popis aktualizace (upgrade) pro firmwary V70 a vyšší

Aktualizace prováděná pomocí web managementu.

Pomocí tlačítka **OK** na telefonu zjistíte jeho IP adresu. Tuto IP adresu zadejte do adresní řádky Internet exploreru: http://IP_adresa. Přihlašovací údaje jsou **admin/admin**:

1/ zazálohujte si vaši konfiguraci před vlastním upgradem. Klikněte na **Nastavení – Konfigurace - Import / Export konfigurace – Export**:

Import / Export konfigurace

Soubor nevybrán

Pcap zachytávání

Exportovat System Log

☒ Lokální ☐ Server

Úroveň logování

3 ▼

Config.bin si uschovejte u sebe pro možnou pozdější obnovu (import).

2/ Firmware s příponou .ROM nahrajte přes **Nastavení – Aktualizace – Vyberte firmware pro aktualizaci – Vybrat** (vyhledejte .rom soubor na svém disku) – **Aktualizace**:

Verze

Verze firmware 2.71.9.5

Verze hardware 1.0.0.1

Resetovat do továrního nastavení

Restartovat

Vyberte firmware pro aktualizaci

Soubor nevybrán

3/ Automatický dojde k restartu telefonu.